

**Routeur WiFi double bande 4G LTE AC1200 4G LTE AC1200**

**4G** **WiFi5**

- **Routeur WiFi AC1200 intégré aux panneaux VESTA**
- 4G LTE TDD Catégorie 4
- WiFi AC1200 double bande
- Serveur DDNS et client VPN
- DNS via Cloudflare/NextDNS/Google
- Envoi et réception de SMS
- Fente Nano SIM
- 3 ports LAN 10/100Mbps + 1 port WAN/LAN 10/100Mbps.



Référence / Modèle	CUDY-21 / LT500
Routeur WiFi 4G LTE Cat 4 AC1200 Dual Band 4G LTE	
<b>Intégré aux panneaux VESTA (nécessite la version du routeur : LT500V2-R25-1.16.3 ou supérieure)</b>	
Module LTE EC200A-EU	
2 antennes WiFi	
2 antennes 4G LTE	
Gain de 5dBi	
Fréquence WiFi : 2,4 GHz et 5 GHz	
Bandes de fréquences LTE : B38/B40/B41 (LTE-TDD), B1/B5/B8 (WCDMA), B3/B8 (GSM/EDGE)	
Vitesses LTE jusqu'à 150 Mbps / 50 Mbps	
Normes WiFi IEEE 802.11ac/a/n/b/g	
Jusqu'à 867 Mbps à 5 GHz + 300 Mbps à 2,4 GHz Vitesses WiFi	
Puissance de transmission <20dBm (CE)	
Modes sans fil : activation/désactivation de la radio sans fil, WMM	
Sécurité sans fil : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	
OpenVPN / WireGuard / IPSec / PPTP / L2TP / Zerotier VPN	

**Routeur WiFi double bande 4G LTE AC1200 4G LTE AC1200**

Référence / Modèle	CUDY-21 / LT500
Protection de la vie privée grâce au cryptage des DNS via Cloudflare, NextDNS ou Google	
Prise en charge de plus de 15 DDNS pour la gestion à distance	
La fonction SMS permet d'envoyer et de recevoir des messages sur le site web	
Fonction Watchdog 4G permettant une réactivation automatique en cas de déconnexion	
La fonction WiFi scheduling permet de configurer le temps de disponibilité du WiFi	
1 emplacement Nano SIM	
1 port RJ45 10/100 Mbps WAN/LAN pour une double connectivité	
1 bouton de réinitialisation	
Alimentation électrique	