DAHUA-4284

DHI-ARD324-W2(868)

Contact radio magnétique avec l'inclinaison

- Contact magnétique radio Dahua avec capteur de choc et d'inclinaison
- Composé d'un capteur et d'un aimant
- Déclenche une alarme à l'ouverture d'une porte armée
- Affiche en temps réel l'état des portes et fenêtres sur l'application DMSS
- Notification des événements d'alarme
- Mesure de la température
- Détection de l'intensité du signal par radio
- Alarme de batterie faible.

Référence / Modèle	DAHUA-4284 / DHI-ARD324-W2(868)
Contact magnétique via une radio composée d'un capteur et d'un aimant	
Permet la détection de l'inclinaison et des chocs, et génère des alarmes lorsque l'événement se produit.	
Capteur accéléromètre triaxial, interrupteur à lames	
Applicable aux portes non métalliques	
Écartement : <40 mm	
Détecte l'inclinaison jusqu'à 25°.	
Indicateur LED	
Mesure de la température intégrée avec une plage de -15°C ~ +65°C (±1°C)	
Communication radio bidirectionnelle 868 ~ 868,6 MHz	
Portée radio jusqu'à 1,2 km en champ libre	
Saut de fréquence	
Mode de cryptage AES128	
Configuration à distance via l'application	

DAHUA-4284

DHI-ARD324-W2(868)

Contact radio magnétique avec l'inclinaison

Référence / Modèle	DAHUA-4284 / DHI-ARD324-W2(868)
Connexion à des détecteurs câblés : NO, NC et impulsion	
Autoprotection	
Prise en charge de la mise à jour dans le nuage et restauration automatique en cas d'échec de la mise à jour	
Alimenté par une pile CR123A (durée de vie de la pile jusqu'à 3 ans).	
Consommation : 12 µA (fonctionnement) / 2,3 mA (alarme)	
Détection de batterie faible	
Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10% ~ 90%.	
Boîtier en plastique polycarbonate et ABS	
Dimensions : 21 (L) x 100,2 (H) x 21,3 mm	
Poids net : 70 g	
Poids brut : 115 g	