

Relais radio Dahua

- Relais radio Dahua
- Saut de fréquence et communication bidirectionnelle
- Détection des interférences et cryptage des communications
- Mise à jour dans le nuage
- Protection contre la surchauffe
- Détection de tension
- Entrée d'autoprotection externe à 1 canal



Référence / Modèle

DAHUA-4287 / DHI-ARM7011-W2(868)

Relais à contact sec

Utilisé pour contrôler à distance l'alimentation 0V ~ 36V DC.

Le contact sec du relais est isolé électriquement du circuit d'alimentation de l'appareil.

Permet une utilisation en basse tension pour contrôler l'alimentation d'autres appareils.

Protection contre les surtensions et les surchauffes

Communication radio bidirectionnelle 868 ~ 868,6 MHz

Portée radio jusqu'à 1,2 km en champ libre

Saut de fréquence

Mode de cryptage AES128

Entrée anti-sabotage NO/NC

Sortie relais NO/NC (0V ~ 36V DC, 5A)

Indicateur LED

Mode test

Relais radio Dahua

Référence / Modèle**DAHUA-4287 / DHI-ARM7011-W2(868)**

Prise en charge de la mise à jour dans le nuage et restauration automatique en cas d'échec de la mise à jour

Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C

10 % ~ 90 % d'humidité relative

Boîtier en polycarbonate et en plastique ABS

Dimensions : 39 (L) x 33 (H) x 19 mm

Poids net : 45 g

Poids brut : 60 g