

Sirène radio Dahua avec interphone

- Sirène par radio Dahua avec interphone
- Conversation bidirectionnelle
- Son d'alarme à haut décibel
- Plusieurs sons d'alarme : incendie, médical, intrusion, panique, etc
- Son d'avertissement d'armement/désarmement configurable et indicateur LED
- Prise en charge des boutons de panique
- Conversation vocale via l'application et SIP.



Référence / Modèle	DAHUA-4394 / DHI-ARA14-W2(868)
Déclenche des alarmes sonores et visuelles en cas de réception de signaux d'alarme	
Fournit une fonction interphone, qui peut être activée dans le DMSS et l'application mobile DoLynk Care.	
L'ARC peut également utiliser l'interphone pour communiquer avec la sirène.	
Puissance sonore de 105 dB	
Communication radio bidirectionnelle 868 MHz	
Portée radio jusqu'à 1,6 km (transmission d'alarme) / 1 km (interphone) en champ libre	
Mode de cryptage AES128	
Saut de fréquence	
Bouton de panique	
Microphone et buzzer intégrés	
Audio bidirectionnel	
Autoprotection	
Détection de batterie faible	

Sirène radio Dahua avec interphone

Référence / Modèle	DAHUA-4394 / DHI-ARA14-W2(868)
Indicateur LED	
12V DC ou 4 piles CR123A (jusqu'à 3 ans d'autonomie)	
Consommation électrique 0,4 mW (en veille), 4,5 W (maximum)	
Température de stockage -10°C ~ +55°C	
Humidité de stockage 10% ~ 90% d'humidité relative	
Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C	
Humidité de fonctionnement 10% ~ 90% d'humidité relative	
Boîtier en plastique polycarbonate et ABS	
Couleur blanche	
Fixation murale	
Dimensions : 133 (L) x 133 (H) x 35,5 mm	
Poids net : 377 g	
Poids brut : 507 g	