

Répéteur d'alarme radio Dahua

- Répéteur d'alarme radio Dahua
- Permet la connexion de jusqu'à 32 périphériques
- Communication RF bidirectionnelle
- Prise en charge de l'appairage manuel et automatique
- Commutation automatique des antennes doubles pour réduire les zones aveugles
- Mise à jour cloud et récupération automatique après un échec de mise à jour
- Batterie de secours pendant >35 heures en cas de panne de courant



Référence / Modèle

DAHUA-9285 / DHI-ARA43-W2(868)

Jusqu'à 32 appareils sans fil

Indicateur LED et indicateur de fonctionnement

Détection de la force du signal

Communication radio bidirectionnelle 868 ~ 868,6 MHz

Portée radio jusqu'à 1,6 km en champ libre

Saut de fréquence

Mode de cryptage AES128

Tamper anti-sabotage

Alarme de batterie faible

Alimentation: 12VCC, 1,5A

Batterie au lithium de secours jusqu'à 35 heures

Température de fonctionnement -10°C ~ +55°C

Humidité relative 10% ~ 90%

Répéteur d'alarme radio Dahua

Référence / Modèle

DAHUA-9285 / DHI-ARA43-W2(868)

Boîtier en polycarbonate et plastique ABS

Dimensions : 163,2 (L) x 163,2 (H) x 32,5 mm

Poids : 32g