

Contact magnétique radio VESTA

 GRADE 2 

- Contact magnétique VESTA via radio
- Permet la création de scènes de sécurité et de domotique
- Autoprotection
- Il fonctionne avec 1 pile au lithium CR2450 3V
- Durée de vie de la batterie de 8 ans
- EN50131 Grade 2, Classe II

**Référence / Modèle****VESTA-013 / MDC-3-F1**

Surveille l'ouverture / la fermeture des portes et fenêtres

Portée de communication très étendue et fiable

Permet la création de scènes de systèmes de sécurité et de domotique pour allumer / éteindre les appareils

Consommation d'énergie minimale

Batterie longue durée

Design discret, petit et élégant

Protection contre les falsifications pour empêcher un retrait non autorisé

Montage sur châssis de porte ou de fenêtre

Les signaux de surveillance garantissent un bon fonctionnement

Détection de batterie faible

Convient pour un usage résidentiel et commercial

Certifié EN50131 Grade 2, Classe II

Spécifications

Fréquence RF: 868 MHz

Contact magnétique radio VESTA**Référence / Modèle****VESTA-013 / MDC-3-F1**

Alimentation: 1 pile lithium 3V CR2450

Autonomie de la batterie jusqu'à 8 ans

-10 ° C ~ + 45 ° C température de fonctionnement

Humidité relative jusqu'à 85% (sans condensation)

Dimensions des contacts: 52,8 x 28,6 x 9,9 mm

Dimensions magnétiques: 25 x 15 x 7,35 mm