

## Sirène extérieure radio

 GRADE 2 INCERT CERTIFICATION

- Sirène extérieure VESTA par radio
- Puissance sonore de 107dB à 1 mètre
- Volume réglable par commutateur DIP
- Tamper tamper
- Il fonctionne avec des piles ou connecté au réseau AC
- Permet des configurations à distance

**Référence / Modèle****VESTA-207N / BX-23B-AC**

107dB puissance de sortie à 1 mètre

La technologie F1 RF accélère la vitesse de transmission du signal et augmente la portée de communication

Fréquence RF: 868MHz

Quatre options de durée de sirène programmable

Volume réglable via commutateur DIP

Des sons différenciés pour chaque type d'alarme : alarme intrusion, alarme incendie et alarme fuite d'eau

Activation stroboscopique programmable

Sons d'alarme différenciés pour les incendies et les cambriolages

Fonctionne avec des piles ou en courant alternatif

Répond aux exigences CE

Boîtier IP56 étanche et anti-poussière

Armement/désarmement audible, carillon de porte et notification d'état de batterie faible

Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système et dépanner

La protection contre les falsifications empêche le retrait ou la falsification non autorisés

Détection de batterie faible

**Sirène extérieure radio****Référence / Modèle****VESTA-207N / BX-23B-AC**

Permet des configurations à distance

Alimentation : 4 piles alcalines 1.5V ou en courant alternatif

Autonomie de la batterie jusqu'à 4 ans

Il fonctionne également connecté au réseau AC

-25 ° C ~ + 60 ° C température de fonctionnement

Humidité relative jusqu'à 85 % (sans condensation)

Dimensions : 205 (L) x 317 (H) x 83 mm

Conforme à EN50131-4 / EN50131-5-3 Grade II, Classe environnementale IV