

Passerelle VESTA EasySmart



- Panneau de contrôle de sécurité radio VESTA EasySmart avec fonctions domotiques avancées
- Jusqu'à 160 appareils
- 2 zones de sécurité
- Comprend un récepteur radio F1 868Mhz, un récepteur Z-Wave Plus et un module IP
- Rapports d'événements et de photos via APP (MANITOU, MANITOU crypté, CID, SIA, FTP, HTTP)
- Notification instantanée via un serveur en nuage
- Application gratuite
- Prend en charge les PIRCAMS intérieurs et extérieurs
- Supporte les caméras IP DAHUA
- Programmation jusqu'à 100 règles automatiques
- Compatible avec les dispositifs Z-Wave tiers
- Trois modes d'armement différents
- Gestion à distance des lumières, thermostats, serrures, appareils électroménagers via une application pour smartphone et un navigateur web pour PC
- Possibilité de mise à jour du micrologiciel



Référence / Modèle	VESTA-243 / ESGW-F1-ZW-Battery
Panneau de contrôle de sécurité radio avec fonctions domotiques avancées	
Autorise jusqu'à 160 appareils	
2 zones de sécurité	
Récepteur F1 868Mhz intégré par radio	
Récepteur Z-Wave Plus intégré	
Module IP intégré	
Rapport d'événements et de photos via APP (MANITOU, MANITOU crypté, CID, SIA, FTP, HTTP)	
APP gratuit pour l'utilisateur/Installateur	
Programmation complète à partir de la plateforme WEB/ installateur APP "SmartHomeSec" en moins de 10 minutes	
Compatibilité avec le large catalogue de plus de 50 dispositifs F1 : claviers, sirènes, détecteurs de fumée, détecteurs PIR, PIRCAMS, capteurs de température, contacts de porte, détecteurs de périmètre, capteurs de vibration, etc.	
Supporte les PIRCAMS intérieurs et extérieurs (l'utilisateur peut faire des demandes de photos depuis l'APP)	
Programmation de jusqu'à 100 règles automatiques (par exemple, arrosage automatique, simulation de présence, commande de n'importe quel appareil par des calendriers, Auto-Arms)	
Compatible avec les appareils Z-Wave d'autres fabricants	

VESTA-243

ESGW-F1-ZW-Battery



Passerelle VESTA EasySmart

Référence / Modèle	VESTA-243 / ESGW-F1-ZW-Battery
	Permet la connectivité WiFi grâce à l'utilisation du dongle WIFI VESTA-064N
	Supporte les caméras IP DAHUA
	Enregistrement d'un maximum de 500 événements
	Mise à jour à distance du micrologiciel
	Alimentation : 100V ~ 240V AC, 50/60Hz (adaptateur 5V DC /1A inclus)
	Batterie de secours intégrée offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie.
	Température de fonctionnement -10°C ~ +45°C (-10°C ~ +45°C)
	Humidité relative jusqu'à 85% (sans condensation)
	Dimensions : 114 x 77 x 33 mm