

Lecteur d'empreintes digitales Dahua et étanche Mifare



- Lecteur d'empreintes digitales Dahua et Mifare étanche
- Lecture sans contact des cartes Mifare
- Prend en charge le protocole de communication RS-485
- Il intègre un buzzer et un indicateur
- Prend en charge l'alarme de sabotage
- Watchdog intégré pour la détection et le contrôle de l'état de fonctionnement
- Tous les ports de connexion ont une protection contre les surintensités et les surtensions
- Pose en surface
- Matériau PC, panneau acrylique et degré de protection IP65
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure



Référence / Modèle

DAHUA-3040 / DHI-ASR2102A

Spécifications

Lecteur d'empreintes digitales et cartes Mifare

Modes de déverrouillage: carte et empreinte digitale

0,1 s de temps de réponse

Plage de lecture de carte : 0 ~ 5 cm

Capteur d'empreintes digitales capacitif

Mode de vérification des empreintes digitales:1:N

Temps de reconnaissance d'empreintes digitales : 1,5 sec.

Capacité jusqu'à 3000 empreintes digitales

1 port RS-485

Tamper anti-sabotage

Intègre un buzzer

Alimentation: 12V CC, 0,5A

Consommation : 1W (veille), ≤1,7W (fonctionnement)

Température de fonctionnement : -20 ° C ~ + 65 ° C

DAHUA-3040

DHI-ASR2102A



Lecteur d'empreintes digitales Dahua et étanche Mifare

Référence / Modèle	DAHUA-3040 / DHI-ASR2102A
Humidité relative : 5% ~ 95% (sans condensation)	
Boîtier PC et panneau acrylique	
Degré de protection IP65	
Dimensions : 70 (L) x 70 (H) x 26 mm	
Poids : 170g	
Installation en surface	
Certificats : CE, FCC	