

Lecteur de carte Dahua Mifare avec clavier



- Lecteur de carte Dahua Mifare avec clavier étanche
- Lecture sans contact des cartes Mifare
- Prend en charge les communications RS-485 et Wiegand
- Il intègre un buzzer et un indicateur
- Prend en charge l'alarme de sabotage
- Watchdog intégré pour la détection et le contrôle de l'état de fonctionnement
- Tous les ports de connexion ont une protection contre les surintensités et les surtensions
- Pose en surface
- Matériau PC, panneau acrylique et degré de protection IP66
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure



Référence / Modèle

DAHUA-3043 / DHI-ASR2101A

Spécifications

Lecteur de carte Mifare avec clavier

Modes de déverrouillage : Carte et code

0,1 s de temps de réponse

Plage de lecture de carte : 0 ~ 5 cm

1 port RS-485

1 sortie Wiegand

Tamper anti-sabotage

Intègre un buzzer

Alimentation: 12V CC, 0,5A

Consommation : 0.9W (veille), ≤1.7W (fonctionnement)

Température de fonctionnement : -30 °C ~ + 70 °C

Humidité relative : 5% ~ 95% (sans condensation)

Boîtier PC et panneau acrylique

Degré de protection IP66

DAHUA-3043

DHI-ASR2101A



Lecteur de carte Dahua Mifare avec clavier

Référence / Modèle	DAHUA-3043 / DHI-ASR2101A
Dimensions : 86 (L) x 123 (H) x 15 mm	
Poids : 350g	
Installation en surface	
Certificats : CE, FCC	