

Clavier sans fil Dahua

- Clavier sans fil Dahua
- Permet la connexion de jusqu'à 32 périphériques
- Accès direct : Alarme Médicale, Incendie et Urgence
- Armer/désarmer avec mot de passe ou carte IC
- Détection de la force du signal
- Alarme de batterie faible
- Mesure de température
- Saut de fréquence et communication bidirectionnelle
- Mise à jour cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour



Référence / Modèle

DAHUA-9287 / DHI-ARK30T-W2(868)

Clavier à 15 touches, dont trois touches de fonction

Intègre des indicateurs visuels pour la communication, armer/désarmer, défaut et alarme

Intègre un avertisseur sonore

Armer/désarmer avec mot de passe ou carte IC

Intègre une mesure de température avec une plage de -15°C ~ +65°C (±1°C)

Prend en charge jusqu'à 32 utilisateurs

Détection de la force du signal

Communication radio bidirectionnelle 868 ~ 868,6 MHz

Portée radio jusqu'à 1,6 km en champ libre

Saut de fréquence

Mode de cryptage AES128

Tamper anti-sabotage

Alarme de batterie faible

Clavier sans fil Dahua

Référence / Modèle	DAHUA-9287 / DHI-ARK30T-W2(868)
Alimenté par 4 piles AA (durée de vie jusqu'à 3 ans)	
Consommation maximale de 2,3W	
Température de fonctionnement -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10% ~ 90%	
Coque en polycarbonate et plastique ABS	
Dimensions : 82 (L) x 146 (H) x 22,6 mm	
Poids : 145 g (sans piles), 240 g (avec piles)	
Montage mural	