

Sirène intérieure CA VESTA par Climax

 GRADE 2

- Sirène intérieure CA VESTA par Climax
- Sirène intérieure et sonnette de porte
- Puissance de 95 dB à 1 mètre
- Directement alimenté en courant alternatif
- Messages vocaux
- Multi langue
- Batterie de secours rechargeable



Référence / Modèle

VESTA-005N / SRV-23B-F1 868

Sirène intérieure multifonctionnelle alimentée en courant alternatif

Émet une sonnerie d'appel, des bips d'entrée / sortie et des invites vocales multilingues

Se branche sur n'importe quelle prise standard pour une installation facile

Large plage de communication, pénétration et taux de sensibilité améliorés

Batterie de secours rechargeable

Trois niveaux de volume sélectionnables

95 dB de puissance à 1 mètre

Surveillance aléatoire pour vérifier l'intégrité du système

Compatible avec les panneaux de contrôle Climax F1

Indicateur LED d'état du système

Caractéristiques

Fréquence RF: 868 MHz

Alimentation: 110V ~ 230V AC, 50 / 60Hz

Batterie de secours: batterie rechargeable AAA Ni-Mh, 4,8 V, 600 mAh

Sirène intérieure CA VESTA par Climax

Référence / Modèle	VESTA-005N / SRV-23B-F1 868
Autonomie de la batterie de secours jusqu'à 42 jours	
-10 ° C ~ + 45 ° C température de fonctionnement	
Humidité relative jusqu'à 85% (sans condensation)	
Dimensions: 63 (L) x 95 (H) x 83 mm	