

## Bouton radio bidirectionnel à 4 boutons

 GRADE 2

- Bouton radio bidirectionnel à 4 boutons VESTA
- Armé / désarmé, départ et panique
- Convient pour la sécurité et la domotique
- Il fonctionne avec 1 pile au lithium CR2032 3V
- Durée de vie de la batterie de 8 ans
- UL1023
- EN50131 Grade 2, Classe II



### Référence / Modèle

**VESTA-018N / RC-15-F1-2W-BLACK**

Communication bidirectionnelle

Permet le contrôle du système de sécurité

Quatre boutons: Armer / Désarmer / Démarrer / Panique

Boutons durables et résistants aux rayures

Conception de porte-clés léger

Détection de batterie faible

Convient pour la domotique et les installations de sécurité

Fréquence RF: 868 MHz

Alimentation: 1 pile lithium 3V CR2032

8 ans d'autonomie

-10 ° C ~ + 45 ° C température de fonctionnement

Humidité relative jusqu'à 85% (sans condensation)

Dimensions: 65 x 38 x 15 mm

Conforme à UL1023

Certifié EN50131 Grade 2, Classe II