

Détecteur PIR extérieur VESTA par radio



- Détecteur PIR radio extérieur VESTA
- Couverture de 10 mètres, 90 °
- 30/40/60 kg
- Antimasking et sabotage
- Il fonctionne avec 2 batteries au lithium L91 de 1,5V
- Autonomie de la batterie de 5 ans
- Degré de protection IP55
- EN50131 Classe 2, Classe IV



Référence / Modèle	VESTA-036 / EIR-32-F1
Détecte les mouvements à l'aide de la technologie infrarouge passive	
Contrôlé par microprocesseur avec Adaptive Digital avancé	
Algorithmes de traitement du signal (ADSP)	
Protection résistante aux intempéries IP55 pour une utilisation en extérieur	
Trois niveaux d'immunité aux animaux: faible (75 cm / 60 kg), moyen (60 cm / 40 kg), élevé (45 cm / 30 kg)	
Contrôle automatique de la sensibilité avec compensation de température	
Immunité élevée aux fausses alarmes	
Anti-masquage et protection contre les manipulations	
Signaux de supervision aléatoires pour l'intégrité du système	
Détection de batterie faible	
Mécanisme automatique d'économie d'énergie	
Indicateur LED	
Idéal pour les cours arrière, les jardins, les portes, les allées extérieures	
Certifié EN50131 Grade 2, ClassIV	

Détecteur PIR extérieur VESTA par radio

Référence / Modèle	VESTA-036 / EIR-32-F1
Spécifications	
Fréquence RF: 868 MHz	
Portée de détection: 10 mètres, 90 °	
Hauteur d'installation: 2 mètres	
Alimentation: 2 piles au lithium 1,5 V L91	
Autonomie de la batterie jusqu'à 5 ans	
-10 ° C ~ + 45 ° C température de fonctionnement	
Humidité relative jusqu'à 85% (sans condensation)	
Degré de protection IP55	
Dimensions: 61 (L) x 130 (H) x 48 mm	