

Sirène extérieure VESTA via radio

 GRADE 2

- Sirène extérieure VESTA via radio
- Pilote orange
- Puissance sonore de 107 dB à 1 mètre
- Quatre niveaux de volume
- Autoprotection
- Il fonctionne avec 4 piles alcalines de 1,5V
- Degré de protection IP56
- EN50131-4 / EN50131-5-3 Grade 2, Classe environnementale IV



Référence / Modèle

VESTA-119N / BX-23-F1-ORANGE

Puissance de sortie de 107 dB à 1 mètre

La technologie F1 RF accélère la vitesse de transmission du signal et augmente la portée de communication

Quatre options de durée de sirène programmables

Quatre niveaux de volume de sirène sélectionnables

Pilote orange

Activation stroboscopique programmable

Sons d'alarme différenciés en cas d'incendie et de cambriolage

Fonctionne avec des piles

Répond aux exigences CE

Boîtier étanche IP56 et anti-poussière

Armement / désarmement sonore, carillon de porte et notification d'état de batterie faible

Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système et dépanner

La protection contre les falsifications empêche le retrait non autorisé ou la falsification

Détection de batterie faible

Conforme à EN50131-4 / EN50131-5-3 Grade II, Classe environnementale IV

Sirène extérieure VESTA via radio

Référence / Modèle**VESTA-119N / BX-23-F1-ORANGE****Spécifications**

Fréquence RF. 868 MHz

Alimentation: 4 piles alcalines de 1,5 V

Autonomie de la batterie jusqu'à 4 ans

-25 ° C ~ + 60 ° C température de fonctionnement

Humidité relative jusqu'à 85% (sans condensation)

Dimensions: 205 (L) x 317 (H) x 83 mm