

Clavier avec sirène et lecteur NFC

✓ GRADE 2

- Clavier radio VESTA avec sirène et lecteur de proximité NFC
- Comprend deux badges de proximité
- Clavier rétro-éclairé avec sirène
- Protection anti-sabotage
- Fonctionne avec 3 piles au lithium
- Certifié EN50131 Grade 2



Référence / Modèle

VESTA-150N / KPT-35N-S10-F1

Fréquence RF : 868 MHz

Clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité de nuit

Touche à double fonction pour activer les alarmes de panique, d'incendie ou d'urgence médicale

Permet d'armer/désarmer le système en approchant simplement un tag NFC du système.

Protocole du tag NFC : ISO 14443A

Comprend deux étiquettes de proximité

La sirène intégrée émet des sons d'alarme

Des bips sonores indiquent les délais d'entrée et de sortie ainsi que d'autres états du système.

Longue durée de vie de la batterie et fonction d'économie d'énergie qui ne consomme de l'énergie que lorsque c'est nécessaire

Protection contre l'effraction pour empêcher tout retrait non autorisé

Signaux de contrôle périodiques pour vérifier l'intégrité du système

Alimentation : 3 piles au lithium EL123AP de 3 V

Durée de vie des piles jusqu'à 10 ans

Détection des piles faibles

Clavier avec sirène et lecteur NFC

Référence / Modèle	VESTA-150N / KPT-35N-S10-F1
Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C	
Humidité de fonctionnement jusqu'à 85 % (sans condensation)	
Installation facile et flexible grâce à l'option de montage mural ou sur table	
Dimensions du porte-clés intégré : 45 x 25 mm	
Dimensions du clavier : 143 (L) x 115 (H) x 29 mm	
Conformité EN	
Certifié EN50131 Grade 2	