

Capteur de porte extérieure VESTA



- Capteur de porte extérieure VESTA
- Déetecter l'ouverture/fermeture non autorisée des portes extérieures
- Aimant haute puissance
- borne d'extension
- Protection IP66.

**Référence / Modèle****VESTA-335 / DC-32-EX****Capteur de porte extérieure**

Déetecte l'ouverture et la fermeture non autorisées des portes extérieures, des entrées, des sorties, etc.

Peut être placé sur des matériaux métalliques

Borne d'extension intégrée qui permet de l'ajouter à un capteur filaire existant

Signaux de surveillance aléatoires pour la vérification de l'état du système et le dépannage

Détection de batterie faible

La technologie radio F1 augmente la portée de communication

Fréquence radio 868 MHz

Aimant de grande puissance

Indicateur LED comme indicateur de défaut et mode test

Protection anti-sabotage avant et arrière

Alimenté par 2 piles au lithium AA L91

Autonomie de la batterie jusqu'à 10 ans

Batteries remplaçables sans qu'il soit nécessaire de retirer l'appareil de l'installation

Température de fonctionnement -25°C ~ +60°C

Capteur de porte extérieure VESTA**Référence / Modèle****VESTA-335 / DC-32-EX**

Humidité relative jusqu'à 85 % (sans condensation)

Degré de protection IP66

Dimensions : 51,5 (L) x 83,5 (H) x 15 mm