

Sirène extérieure radio

 GRADE 2

- Sirène extérieure VESTA de 104dB à 1 mètre
- Bruits de feu et de vol
- Quatre niveaux de volume de sirène
- Programmable 3/5/10 minutes
- Autoprotection
- Configurable à partir de l'installateur App/Web



Référence / Modèle	VESTA-380 / BX-32-DS-F1
Sirène extérieure VESTA	
Le niveau de sortie de la sirène est de 104dB à 1 mètre	
Des sons différenciés pour chaque type d'alarme : alarme intrusion, alarme incendie et alarme fuite d'eau	
Quatre niveaux de volume de sirène sélectionnables	
Sirène avec durées programmables de 3/5/10 minutes	
Armer/désarmer le bip, le carillon de porte et les notifications d'état de batterie faible	
Fréquence RF. 868MHz	
Compatible avec les passerelles / panneaux de contrôle VESTA F1	
La protection contre les falsifications empêche le retrait et la falsification non autorisés	
Signaux de surveillance périodiques pour vérifier l'intégrité du système	
Permet les configurations à partir de l'installateur App/Web	
Alimentation : 2 piles alcalines 3V	
Autonomie de la batterie jusqu'à 3 ans	
-25 ° C ~ + 60 ° C température de fonctionnement	
Humidité relative jusqu'à 85 % (sans condensation)	

Sirène extérieure radio

Référence / Modèle	VESTA-380 / BX-32-DS-F1
Boîtier étanche IP65 et résistant aux UV	
Dimensions : 180 (L) x 213,6 (H) x 57,7 mm	
Certifié EN50131 Grade 2, Classe IV	