

Contrôleur de relais à 3 canaux



- VESTA Contrôleur de relais à 3 canaux
- Ouverture et fermeture de 3 appareils connectés indépendants
- Gestion à distance à l'intérieur et à l'extérieur de la maison
- Intégration des événements d'activation des relais dans d'autres activités domotiques
- Pince de décharge de traction pour l'intégrité électrique.

**Référence / Modèle****VESTA-414 / PRLM-CH3-AC-F1**

Contrôleur de relais à 3 canaux

Automatise les vannes de gaz/eau, les éclairages, les couvertures de piscine, les portails ou les systèmes d'arrosage, etc.

Fonctionnement à distance de trois dispositifs indépendants contrôlés par un relais SPDT.

Permet d'intégrer les événements d'activation des relais dans d'autres activités domotiques.

Idéal pour l'équipement de maisons neuves ou existantes avec des solutions de câblage limitées.

Équipé d'un collier de serrage à décharge de traction pour une meilleure intégrité électrique et mécanique.

Indicateurs LED

Signaux de contrôle périodiques pour vérifier l'intégrité du système

Fréquence RF : 868 MHz

Alimentation : 100V ~ 240V AC

Courant de charge supporté (pour chaque canal de relais) : 5A, 250V AC / 5A, 30V DC

Fil toronné 14-22 AWG

Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C

Humidité de fonctionnement jusqu'à 85% (sans condensation)

Dimensions : 110 (L) x 91 (H) x 28 mm